



**JMB IDENTIFICATION**

## Boitier pour condamnation de prise de courant

[Voir la page produit](#)

### Description

Ces boitiers de condamnation de prise de courant offrent une garantie maximale contre l'utilisation interdite ou inappropriée de l'équipement électrique.

Simple à utiliser, ils permettent de protéger tous les types de prises d'alimentation en courant.

Afin de répondre au plus près à votre utilisation, cette série propose 2 tailles standard et grande de boitier de condamnation de prises électriques.

### Caractéristiques

Référence	Description	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Largeur (mm)	Diamètre de câble (mm)	Nombre max. de cadenas apposés
065675	Dispositifs de condamnation pour les prises de courant — Grande taille	Rouge	7,00	20,00	178,00	22,00	4
065674	Dispositifs de condamnation pour les prises de courant — Petite taille	Rouge	7,00	20,00	88,90	10,00	2

Dimensions - Largeur (mm)	88.90	178.00
Propriétés particulières	2 cadenas peuvent être posés.	4 cadenas peuvent être posés.
Référence	65674	65675
Couleur	Rouge	Rouge
Diamètre max. du cadenas (mm)	7.00	7.00
Dimensions - Hauteur (mm)	80.00	117.00
Matériau	Polypropylène	Polypropylène
Diamètre max. du fil (mm)	10.00	22.00
Ecartement minimum de la anse	20.00	20.00
Température minimum °C	-20	-20
Risque	Risque électrique	Risque électrique
Dimensions - Epaisseur (mm)	43.20	84.00

Température d'utilisation °C  
Approbation/Conformité

80  
UL 94 — HB

80  
UL 94 — HB